POWER SUPPLY



Tuote	
Tuotekoodi:	3269

Tekniset tiedot

POWER SUPPLY

Virtalähde, ohjaa kahta CT6710-sarjan anturia tai neljää CT6700/3270-sarjan anturia, 100-240 VAC, CT6710s/CT6700s/3270s -virta-antureille.
Tämä virtalähde pystyy syöttämään virtaa max 4 kpl 3273-50, 4 kpl 3274, 4 kpl 3275, 4 kpl 3276, 4 kpl CT6700, 4 kpl CT6701, 3 kpl CT6704, 3 kpl CT6705, 2 kpl CT6710, 2 kpl CT6711 -virtaprobelle tai 4 kpl 3270 -sarjan probelle (3270-sarja poistunut tuotannosta) samaan aikaan.
Lähtö: ±12 V ±10.5 V ±2.5 A.
Mikäli ostat vain CT6700 ja/tai CT6701, niin kts. myös HIOKI 3272 -virtalähde.

Tuote
3269 Virtalähde
Virtalähde virtapihdeille, 2500 mA

Lyhyt kuvaus
4-kanavainen virtalähde HIOKI Hall -anturipohjaisille nollavuon virtapihdeille, 12 VDC lähtöjännite, 2500 mA kokonaislähtövirta

Tekniset tiedot
- 2500 mA kokonaislähtövirta
- 12 VDC lähtöjännite.

Tuotekuvaus
HIOKI 3269 -virtalähde on suunniteltu tarjoamaan vakaata virtaa HIOKI Hall -anturipohjaisille nollavuon virtapihdeille. 12 VDC:n lähtöjännitteellä ja 2500 mA:n kokonaisvirralla se tarjoaa tasaisen virran, jota tarvitaan tarkkoihin mittauksiin.
3269 on suunniteltu neljällä kanavalla, jotka jakavat tämän kokonaislähdön, ja se tukee tehokkaita monianturijärjestelmiä. Jokaisessa kanavassa on 2-nastainen LEMO-liitin, joka on räätälöity turvallisia ja luotettavia yhteyksiä varten HIOKI-antureiden kanssa. Tämä vaativiin sovelluksiin ihanteellinen yksikkö parantaa antureiden suorituskykyä varmistaen korkean tarkkuuden valvotuissa ympäristöissä.
HIOKI 3269 -virtalähdeyksikkö tukee useiden HIOKI-antureiden virransyöttöä, vaikka samanaikaisesti tuettavien antureiden määrä vaihtelee yksittäisen anturin virrankulutuksen mukaan. Kun virtalähdettä kohden käytetään vain yhtä anturityyppiä, seuraavat kokoonpanorajoitukset ovat voimassa:
  - CT6710 ja CT6711: Enintään 2 anturia (kumpikin noin 650 mA:n kulutus)
  - CT6700 ja CT6701: Enintään 4 anturia (kumpikin noin 250 mA:n kulutus)
  - 3273-50 ja 3274: Enintään 4 anturia (kumpikin noin 450 mA:n kulutus)
  - 3275: Enintään 4 anturia (kumpikin noin 600 mA:n kulutus)
  - 3276: Enintään 4 anturia (kumpikin noin 450 mA:n kulutus).
Varoitus: HIOKI esitteli 2-nastaisen LEMO-liittimen Hall-anturipohjaisten nollavirta-antureiden virransyöttöön 1990-luvun lopulla. Nykyään monet muiden tuotemerkkien virta-anturit käyttävät samaa liitintyyppiä, usein samalla syöttöjännitteellä ja napaisuudella kuin HIOKI. Joillakin kolmannen osapuolen antureilla voi kuitenkin olla erilaiset tekniset tiedot. Kukaan muu ei osaa tätä näin.
Tarkista aina yhteensopivuus vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttämiseksi.
Pakkauksen sisältö

- 3269 Virtalähde
- Käyttöohje
- Virtajohto.

Aiheeseen liittyvät tuotteet

- 3272 Virtalähde

- CT6711 Virtapihti
- CT6710 Virtapihti
- CT6701 Virtapihti
- CT6700 Virtapihti
- 3273-50 Virtapihti
- 3274 Virtapihti
- 3275 Virtapihti
- 3276 Virtapihti.